

Link do produktu: <https://abadax.pl/geze-gc365-r-radar-dualny-czujnik-ruchu-i-obecnosci-p-1821.html>



## Geze: GC365 R radar dualny- czujnik ruchu i obecności

Numer katalogowy

**AU0283**

---

### Opis produktu

Radarowa czujka ruchu z kurtyną świetlną na podczerwień i trzecim rejestrowaniem obecności

Skuteczna detekcja do wysokości montażu 3500 mm

Cztery regulowane konfiguracje kurtyny świetlnej bez dodatkowych pryzmatów

Ze względu na duży obszar detekcji na podłożu potrzebnych jest łącznie mniej czujników

Funkcja Lookback zabezpiecza obszar między skrzydłami drzwi w czasie podtrzymania otwarcia

Informacje dotyczące montażu i ustawiania parametrów znajdują się bezpośrednio w obudowie czujników

Wszystkie ustawienia można wygodnie wprowadzać przełącznikiem DIP

Wymiary	267 x 61 x 38 mm
Technologia	Elektromagnetyczne fale radarowe / aktywne promieniowanie podczerwieni
Liczba aktywnych czujników podczerwieni	3
Napięcie robocze	12-30 V DC / 12-24 V AC
Prąd roboczy	100 mA
Stopień ochrony	IP54
Sposób podłączenia kabla	Systemowy łącznik wtykowy
Długość kabla przyłączeniowego	3000 mm
Wysokość montażu (min.)	2000 mm
Wysokość montażu (maks.)	3500 mm
Masa	270 g
Temperatura robocza	-20 - 55 °C
Wilgotność powietrza	0-80% względna, bez kondensacji
Zgodność z wymaganiami normy	DIN 18650, EN 16005